Instrukcja obsługi
Czujnik temperatury I wilgotności – Smart Life / Tuya (PL)



Dane techniczne

- Bateria: LR03-1,5V/AAA x2 (bateria alkaliczna)

- Temperatura pracy: -10° C - 5 5 ° C

- Wilgotonosc podczas pracy: 0%-95% RH

- Zakres pomiaru temperatury: -9,9° C - 60° C

- Dokładność pomiaru temperatury +/- 1° C

- Zakres pomiaru wilgotności 0%-95% RH

- Dokładność pomiaru wilgotoności: +/- 5% RH

- Czujnik nadaje sie wylacznie do uzytku wewnatrz pomieszczenia, nie jest wodoodporny.

Wymagania

- Sieć Wi-Fi 2.4 GHz (urządzenie nie obsługuje 5 GHz).

- Hasło do sieci Wi-Fi.

- Smartfon z Android 4.0+ lub iOS 8.0+.

- Zainstalowana aplikacja Smart Life lub TUYA (Google Play / App Store).

Jak uzywać

- Przesuń w dol aby otworzyc tylna pokrywe komory baterii, włóż 2 nowe baterie alkaliczne typu AAA w odpowiednim kierunku, wskaźnik zacznie migac, a nastepnie zamknij tylna pokrywe.

- Jesli diode nie miga, przytrzymaj przycisk resetowania obok baterii(w zaleznosci od modelu) lub dolaczonym pinem wcisnij przycisk reset u dolu urzadzenia (w zaleznosci od modelu)

Instalacja aplikacji Tuya/Smart Life

1. Otwórz Google Play lub App Store.

2. Wyszukaj aplikację „Smart Life” lub TUYA

3. Pobierz i zainstaluj aplikację.

4. Uruchom program i utwórz nowe konto (telefon lub e-mail).

Połączenie z Wi-Fi

1. Podłącz telefon do domowej sieci Wi-Fi 2.4 GHz.

2. Upewnij się, że router nie łączy 2.4 GHz i 5 GHz w jedną nazwę (SSID).

3. Podczas konfiguracji czujnik powinien znajdować się blisko routera.

Tryby parowania czujnika

1. Kliknij “+” w prawnym gornym rogu strony glownej, a nastepnie kliknij dodaj urzadzenie.

2. Gdy aplikacja znajdzie urzadzenie, kliknij ikone urzadzenia I postepuj zgodnie z instrukcjami aplikacji, aby dokonczyc procesu parowania.

3. Jesli aplikacja nie znajdzie urzadzenia automatycznie, wyszukaj z listy.